



Descargue la APP desde Play Store o Appel Store, en su celular.
Para vincular el comedero a su móvil, debe conectarlo a través de su cargador (ver figura 1-2). El sistema bluetooth se encenderá y le permitirá hacer el enlace para luego ingresar a la configuración:



Figura 1




Figura 2

Ración diaria en donde podrá setear hasta 6 horarios por días y graduar la cantidad de ración en cada caso. Se podrá graduar hasta 10 raciones distintas, Posición 1 como mínimo y 10 como máximo). En la misma pantalla encontrará un botón de **“Probar comedero”** para comprobar la cantidad de alimento ya seleccionado.



Figura 3



Figura 4

Desplegando el menú podrá acceder a todas las opciones que tiene la app
Pobrar comedero: Comprobaremos la apertura de puerta de alimento
Configuración: Podrá cambiar el nombre como así también habilitar la opción de introducir un código de acceso numérico (1234).
En esta sección tenemos la posibilidad de pausar el accionamiento sin perder las raciones ya estipuladas. Ver figura 4
Batería: Indicador de la autonomía del comedero. Es importante saber




Figura 5



Figura 6

que es un porcentaje aproximado del la carga restante que tenemos en nuestro dispenser de alimento. Se recomienda pulsar el botón de crear



un recordatorio, para agenda un evento a recordar. Ver figura 5-6

Carga completo de alimento: Esta opción nos permitirá fijar un recordatorio en la agenda de nuestro teléfono celular. Importante:

Debe seleccionar una cuenta de email para poder agendar el evento.

La función de carga completa de alimento es simplemente un recordatorio que dependerá de la cantidad de ración diaria, tipo de alimento etc. El usuario deberá fijar un día y un horario.

Tabla de alimentación: Es la cantidad de alimentación diaria que requiere nuestra mascota de acuerdo a sus características. Consulte con su veterinario cuál es la ración que debe configurar.

Cerrar conexión: Su función es desvincular la conexión movil - comedero.

INFORMACIÓN GENERAL: Se recomienda limpiar la compuerta de alimento cada vez que recargue el comedero con una bolsa nueva. (ver figura 7)

Su capacidad es de 14 kg.

Para reemplazar la batería remueva los 4 tornillos de la tapa lateral y proceder al cambio. Mantener la polaridad para una correcta conexión ver figura 8-9.




Figura 7




Figura 8




Figura 9



+54 9 3516788447



Para mas información visite nuestro sitio web. www.greenpets.com.ar

1 AÑO
GARANTÍA

14KG
P E S O

INDUSTRIA
ARGENTINA

Manuel Cardeñosa 5677 B° Granja de Funes - Córdoba X5022FYH
Tel. 3543 421612 - whatsapp +54 9 3516788447